


Модель: **Ajax StreetSiren**
Бездротова вулична сирена

StreetSiren – бездротова вулична сирена з потужністю до 113 дБ. До системи безпеки Ajax приєднується через захищений протокол Jeweller, дальність зв'язку – до 1500 метрів за відсутності перешкод. Оснащена яскравими світлодіодами, може працювати від блоку живлення або до 5 років від батарей.

ВАЖЛИВО: Ця Коротка інструкція містить загальну інформацію про StreetSiren. Перш ніж використовувати пристрій, рекомендуємо ознайомитися з Посібником користувача на сайті: ajax.systems/ua/support/devices/streetsiren


ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ



- 1 - Світлодіодна рамка
- 2 - Світловий індикатор
- 3 - Зумер сирени під металевою сіткою



- 4 - Кріпильна панель SmartBracket



- 5 - Клеми приєднання зовнішнього живлення
- 6 - QR-код
- 7 - Кнопка увімкнення / вимкнення
- 8 - Місце фіксації панелі SmartBracket саморізом

Для того щоб увімкнути сирену, затисніть кнопку увімкнення / вимкнення на 3 секунди. Вимикається сирена аналогічним чином. Якщо сирена не прив'язана до хабу, вона автоматично вимикається через 6 секунд після увімкнення.

Сирена підключається до хабу і налаштовується через мобільний додаток Ajax Security System. Розмістіть пристрій в зоні дії мережі хабу та слідуйте процедурі підключення.

Перш ніж використовувати сирену, встановіть в налаштуваннях потужність зумера (від 85 дБ до 113 дБ на дистанції 1 метр) та тривалість тривоги (від 3 до 180 секунд на кожне спрацювання). Також можна увімкнути індикацію при постановці та знятті системи з охорони, миготіння світлодіоду сирени при активній системі безпеки.

ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

При виборі місця встановлення StreetSiren враховуйте віддаленість пристрою від хабу та наявність об'єктів, які перешкоджають проходженню звуку і радіосигналу.

Не встановлюйте сирену:

- В місцях, де звуковий сигнал буде заглушений.
- Поблизу металевих предметів і дзеркал, які спричиняють загасання радіосигналу або які екранують його.

До монтажу пристрою шурупами, протестуйте рівень сигналу в додатку Ajax Security System протягом не менше хвилини. Тест покаже якість з'єднання сирени з хабом і підтвердить правильність вибору місця встановлення.


Статус індикатора	Рівень сигналу
Світиться, перериваючись раз на 1,5 секунди	Відмінний рівень сигналу
Мигає 5 разів на секунду	Добрий рівень сигналу
Мигає 2 рази на секунду	Поганий рівень сигналу
Короткочасно засвічується раз на 1,5 секунди	Немає сигналу

Корпус сирени відповідає класу пило-вологозахисту IP54 – пристрій можна розміщувати за межами приміщень. Рекомендована висота встановлення – 2,5 і більше метрів.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ

Сирена може працювати від батарей або зовнішнього живлення (12 В, необхідно просвердлити в кріпленні SmartBracket отвір для проводів).

- Закріпіть панель SmartBracket шурупами або іншими не менш надійними засобами кріплення.



- Надягніть сирену на панель SmartBracket та покрутіть за годинниковою стрілкою, потім зафіксуйте пристрій шурупом.

При монтажі та експлуатації сирени дотримуйтесь загальних правил електробезпеки при використанні електроприладів, а також вимог нормативно-правових актів щодо електробезпеки. Категорично забороняється розбирати пристрій під напругою і використовувати з пошкодженим шнуром живлення!

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на пристрої Ajax діє протягом двох років від дати покупки і не поширюється на комплектну батарею. Якщо пристрій не працює належним чином, рекомендуємо спочатку звернутися в службу підтримки – в половині випадків технічні питання можуть бути вирішені віддалено!

Повний текст гарантійних зобов'язань – на сайті: ajax.systems/ua/warranty

Угода користувача:

ajax.systems/ua/end-user-agreement

Технічна підтримка:
support@ajax.systems

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип оповіщення	Звукове і світлове (світлодіоди)
Гучність звукового оповіщення:	85 дБ до 113 дБ на дистанції 1 м (налаштовується)
Робоча частота п'єзооповіщувача	3,4±0,5 кГц
Захист від демонтажу	Акселерометр
Діапазон частот	868,0–868,6 МГц
Максимальна потужність радіосигналу	До 25 мВт
Модуляція	GFSK
Радіосигнал	До 1500 м (за відсутності перешкод)
Живлення від	4 x CR123A, 3 В
Строк роботи від елемента живлення	До 5 років
Напруга зовнішнього живлення	12 В DC
Максимальний струм споживання при роботі сирени від зовнішнього	1,5 А
Рівень захисту корпусу	IP54
Діапазон робочих температур	Від -25°C до +50°C
Робоча вологість	До 95%
Габарити	200 x 200 x 51 мм
Вага	528 г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- StreetSiren
- Елемент живлення CR123A (попередньо встановлені) – 4 шт.
- Монтажний комплект
- Коротка інструкція