

**BOSCH**

Разработано для жизни

DCN-WCH05 Зарядное устройство для 5 комплектов батарей



- ▶ Одновременная зарядка 5 комплектов батарей
- ▶ Полная зарядка из полностью разряженного состояния в течение 3-х часов
- ▶ Проходное сетевое соединение
- ▶ Блок питания с автоматическим диапазоном 100 – 240 В перем. тока

Это устройство может одновременно заряжать до 5 комплектов батарей DCN-WLIION. Состояние зарядки каждого комплекта отображается на отдельном светодиодном индикаторе.

Устройство может быть установлено на стену или размещено на поверхности стола.

Проходное сетевое соединение дает возможность последовательного подключения максимального количества зарядных устройств к одной сетевой розетке:

- В регионах с характеристиками сети 100 - 127 В перем. тока, 50 - 60 Гц может быть подключено до 5 зарядных устройств
- В регионах с характеристиками сети 220 - 240 В перем. тока, 50 - 60 Гц может быть подключено до 10 зарядных устройств

Функции

Элементы управления и индикаторы

- Светодиодные индикаторы зарядки для каждого комплекта
- Светодиодный индикатор питания

Принадлежности для подключения

- Разъем для подключения к сети
- Проходное сетевое соединение
- Разъем "Зарядка" для комплекта батарей

Техническое описание

Электрические характеристики

Напряжение питания	100 - 240 В перем. тока +/- 10 % 50 – 60 Гц
--------------------	--

Максимальное потребление тока	190 Вт
-------------------------------	--------

Механические характеристики

Габаритные размеры (В x Ш x Г)	340 x 195 x 82 мм
--------------------------------	-------------------

Вес (без батарей)	1,4 кг
-------------------	--------

Цвет	Темно-серый (PH 10736)
------	------------------------

Информация для заказа

DCN-WCH05 Зарядное устройство для 5 комплектов батарей

DCN-WCH05

Russia:
Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

Represented by