



Модель		RV960H-32SL
Видеокomppeccия		H.264
Стандарт видео		PAL/NTSC
Операционная система		Linux(embedded)
Видео входы/выходы		32кан. входы /2кан. выходы(BNC)
Сквозные выходы		16CH (Опция)
Аудио входы/выходы		16кан. входы / 2кан. выходы (разъем BNC на косе)
Дисплей	Разрешение	PAL:960×576@25fps(each ch,Frame) NTSC:960×480@30fps(each ch,Frame)
	Раскладка	1/4/9/16/32/Листание
Запись (only record)	Разрешение	PAL :D1 mode 360×288(CIF),720×288(HD1),720×576(D1) 960H mode 480×288(WCIF),960×288(WHD1),960×576 (WD1) NTSC:D1 mode 360×240(CIF),720×240(HD1),720×480(D1) 960H mode 480×240(WCIF),960×240(WHD1),960×480 (WD1)
	Скорость	PAL: (each ch,Frame) D1mode/960Hmode: 25fps NTSC: (each ch,Frame) D1mode/960Hmode: 30fps
Режимы записи		Постоянная/Ручная/по Детектору Движения/По Тревожным входам
Кол-во каналов воспроизведения		1/4/9/16Кан.
Скорость воспроизведения (непрерывная запись 16Кан.)		PAL: (each ch,Frame) D1mode/960Hmode: 25fps NTSC: (each ch,Frame) D1mode/960Hmode: 30fps
Тревожные входы/выходы		Тревожные входы - 16Кан.(Сухой контакт) Тревожный выход - 4 Кан. (Пеле)
ИК-пульт		Да
Сеть		Lan, DHCP, Dynamic IP and DDNS
HDD interface		8SATA HDDs, up to 16TB
e-Sata		Да(для резервного копирования)
Пентаплекс		Просмотр, запись, воспроизведение, рез. копирование и доступ по сети
USB порты		2xUSB (только для мыши, резервного копирования и обновления ПО)
Управление PTZ		Встроенный RS485, протоколы: Pelco-P & Pelco-D
Мобильный доступ		Поддержка телефонов на Windows mobile, IOS iPhone, Blackberry и ОС Android
Разрешение VGA		800*600,1024*768, 1280*1024,1440*900, 1920*1080
Разрешение HDMI		1080P
Источник питания		AC 100~240V/5.0A, 50~60Hz
Размер (wxDxH)		440 x460x89mm