


Модель: Ajax HomeSiren
Бездротова кімнатна сирена


HomeSiren — бездротова сирена з потужністю до 105 дБ. До системи безпеки Ajax приєднується через захищений протокол Jeweller, дальність зв'язку — до 2000 метрів за відсутності перешкод. Оснащена світлодіодом (і дозволяє приєднати зовнішній), працює до 5 років від батарей та використовується всередині приміщень.

ВАЖЛИВО: Цей Посібник користувача містить загальну інформацію про HomeSiren. Перш ніж використовувати пристрій, рекомендуємо ознайомитися з Інструкцією з використання на сайті: ajax.systems/ua/support/devices/homesiren


ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ



- 1 - Світловий індикатор
2 - Зумер сирени під сіткою



- 3 - Кріпильна панель SmartBracket (перфорована частина необхідна для спрацювання тампера при спробі відриву сирени від поверхні)



- 4 - QR-код
5 - Кнопка тампера
6 - Роз'єм приєднання виносного світлового індикатора
7 - Кнопка увімкнення / вимкнення

Для того щоб увімкнути сирену, затисніть кнопку увімкнення / вимкнення на 3 секунди. Вимикається сирена аналогічним чином. Якщо сирена не прив'язана до хабу, вона автоматично вимикається через 6 секунд після увімкнення.

Сирена підключається до хабу і налаштовується через мобільний додаток Ajax Security System. Розмістіть пристрій в зоні дії мережі хабу та слідуйте процедурі підключення.

Ви можете змінити в налаштуваннях потужність зумера (від 81-105 дБ на дистанції 1 м) та тривалість тривоги (від 3 до 180 секунд на кожне спрацювання). Також можна увімкнути індикацію при постановці та знятті системи з охорони, миготіння світлодіоду сирени при активній системі безпеки.

ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

При виборі місця встановлення HomeSiren врахуйте віддаленість пристрою від хабу та наявність об'єктів, які перешкоджають проходженню звуку і радіосигналу.

Не встановлюйте сирену:


- За межами приміщення (на вулиці).
- В місцях, де звуковий сигнал буде заглушений (всередині меблів, за щільними шторами і т.д.)
- Поблизу металевих предметів і дзеркал, які спричиняють загасання радіосигналу або які екранують його.
- В приміщеннях з температурою та вологістю, що виходять за межі допустимих.

До монтажу пристрою шурупами, протестуйте рівень сигналу в застосунку Ajax протягом не менше хвилини. Тест покаже якість з'єднання сирени з хабом і підтвердить правильність вибору місця встановлення.

Статус індикатора	Рівень сигналу
Світлиться, перериваючись раз на 1,5 секунди	Відмінний рівень сигналу
Мигає 5 разів на секунду	Добрий рівень сигналу
Мигає 2 рази на секунду	Поганий рівень сигналу
Короткочасно засвічується раз на 1,5 секунди	Немає сигналу

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ

- Закріпіть панель SmartBracket шурупами або іншими не менш надійними засобами кріплення.



- Надягніть сирену на панель SmartBracket і покрутіть за годинниковою стрілкою – миготіння світлового індикатора підтвердить, що тампер спрацював.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на пристрої Ajax діє протягом двох років від дати покупки і не поширюється на комплектну батарею. Якщо пристрій не працює належним чином, рекомендуємо спочатку звернутися в службу підтримки — в половині випадків технічні питання можуть бути вирішені віддалено!

Повний текст гарантійних зобов'язань — на сайті: ajax.systems/ua/warranty

Угода користувача: ajax.systems/ua/end-user-agreement

Технічна підтримка: support@ajax.systems

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- HomeSiren
- Елемент живлення CR123A (попередньо встановлені) — 2 шт
- Монтажний комплект
- Посібник користувача

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сповіщення	Звукове
Гучність звукового оповіщення	81-105 дБ на дистанції 1 м (налаштовується)
Робоча частота п'єзовипромінювача	3,4±0,5 кГц
Захист тампером	Наявний
Діапазон частот	868,0–868,6 МГц
Максимальна потужність радіосигналу	До 25 мВт
Модуляція	GFSK
Радіосигнал	До 2000 м (за відсутності перешкод)
Живлення від батарей	2 x CR123A, 3 В
Строк роботи від елемента живлення	До 5 років
Роз'єм для приєднання зовнішнього світлодіоду	Є (живлення 3 В, 10 мА)
Діапазон робочих температур	Від -10°C до +40°C
Робоча вологість	До 75%
Габарити	75 x 76 x 27 мм
Вага	97 г